

## IDC 4050 IR

### Full HD IP Megapiksel TDN IR Dome Kamera



#### Genel Özellikler

- HD IP Megapiksel TDN Dome Kamera
- Dahili Sabit Megapiksel Lens (f = 4,0 mm)
- 1/3 "Progresif CMOS Sensör
- Maks. Full HD (1920x1080)
- TDN (ICR)
- Yerleşik IR LED (18EA) Sensör 1EA - 2.0  
Megapiksel Çözünürlük kadar 30 Çerçevesel / sn
- Ultimate Yüksek Çözünürlüklü 1100TV Hatları
- Dahili Sistem Durumu LED - Dual Stream H.264 /  
MJPEG Çözünürlük
- Destek İki yönlü Ses (ADPCM)
- Ethernet 10/100 Base-T (PoE)

# IDC 4050 IR

## Full HD IP Megapiksel TDN IR Dome Kamera

### Teknik Özellikler

<b>Model</b>	<b>IDC4050IR</b>
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/3 "CMOS Sensör Progresif
Tarama Sistemi	16: 9 Progresif
Senkronizasyon Sistem	İç
Etkin Piksel Sayısı	1920 (H) x 1080 (V) 2,0 Mega
Yatay Çözünürlük	1100 TV Lines
Video Çıkış Seviyesi	NTSC / PAL 1.0Vp-p (BNC 75Ω kompozit)
Lens	Dahili Sabit Megapiksel Lens (f = 4,0 mm), F1.8
IR LED & Sensör	850nm / 45° IR LED 18EA, Sensör 1EA
Gündüz Gece	ICR (CD'leri Tipi)
Min. Aydınlatma	2.5 Lux (Renkli, DSS), 0.00 Lux (IR LED)
Titreşimsiz	Açık kapalı
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Poz	Otomatik / Manuel
İşlev	BLC, Renk, S / B
Elektronik Shutter Hız	NTSC: 1 / 7.5 ~ 1 / 8.000 (21 Adım) PAL: 1 / 7.5 ~ 1 / 8.000 (21 Adım)
<b>Video / Ses</b>	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	Full HD, SXGA, 720P, XGA, D1, VGA, CIF
Ses	İki yönlü (full duplex / ADPCM G.711)
<b>Network</b>	
Protokol	IPv4, HTTP, TCP, RTP, RTSP, UDP, SMTP, FTP, ICMP,DHCP, UPnP, Bonjour, ARP, DNS, DynDNS
Desteklenen DDNS	Desteklenen (CNB DDNS)
Network Arayüzü	Ethernet network 10/100 Base-T (RJ-45 tipi)
<b>Güvenlik</b>	
Erişim Düzeyi Kurulum	Şifre koruması ile çok seviye kullanıcı erişimi
Network Güvenliği	IP Filtreleme
<b>Alarm ve Olay</b>	
Görüntü Algılama	Hareket algılama (- Her alanda 3 Bölgeler seçme)
Sensör Algılama	Sensör olarak, Planlama, Alarm dışarı
Yerel Depolama	SD / SDHC Hafıza Kartı: Maks. 32GBite kapasite seçenekleri (Sınıf 4 veya daha yüksek)
Olay İşleminin Sonra	FTP sunucusu üzerinde JPEG görüntü aktarım JPEG Görüntü ya da Bildirim Mesaj SMTP üzerinden yükleme (E-posta sunucusu)
Alarm Öncesi / Sonrası	Detay zaman ayarlayın: Maks. Ön alarm 5sn. Sonra Alarm 8sec, Depolama (SD kart: JPEG Image, H.264 Film dosyası).
<b>Uygulamalar</b>	
Tarayıcı	Internet Explorer 6.0 veya daha yüksek
İzleme Uygulaması	XNET NVR 2 ve Utility (IP-Yükleyici)
<b>Sistem</b>	
Sistem Yükseltme	HTTP üzerinden Firmware güncellemesi
<b>Güç</b>	
Pan / Tilt / Yatay	Ücretsiz Lens Dönüş için 3 Eksenli Hareket
PoE	Standart IEEE 802.3af desteklenen
Güç	DC 12V Max. 7W
Boyutlar	135.8 (Ø) 102.2 (H) mm x
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 40 °C
Ağırlık (Net)	Yaklaşık. 366g