

TC-ND3112A 4/H/V2.0

12 HDMI Çıkış 4K Network Video Decoder

Genel Özellikler



- 6/9/12/16 kanallı kod çözücüler artık karışık basamakların herhangi bir kombinasyonunu destekler,
- 4 adede kadar ünite basamaklandırılabilir
- 4K yüksek çözünürlüklü giriş ve çıkışı destekler
- 4 kanallı yerel HD video girişi + 12 kanallı video kod çözme çıkışını destekler
- HD video girişi HDMI, DVI-I'yi destekler
- Gigabit optik bağlantı noktasını destekler
- H.264/265 kodlama formatlarını destekler

TC-ND3112A 4/H/V2.0**12 HDMI Çıkış 4K Network Video Decoder****Teknik Özellikler**

Model	Tiandy TC-ND3112A 4/H/V2.0 Teknik Özellikleri
Giriş	
Giriş Arayüzü	2-ch HDMI, 2-ch DVI-I
HDMI Giriş	4K (3840*2160@30Hz), 1920*1080@60Hz, 1440*900@60Hz, 1366*768@60Hz, 1280*1024@60Hz, 1280*960@60Hz, 1280*800@60Hz, 1280*720@60Hz, 1024*768@60Hz, 800*600@60Hz
Çıkış	
Çıkış Arayüzü	12-ch HDMI output
HDMI Çıkış	4k (3840*2160@30Hz) (HD modunda yalnızca 1, 5, 7 ve 11 numaralı portlar desteklenir) 1920*1080@60Hz, 1280*720@60Hz, 1280*800@60Hz, 1440*900@60Hz, 1280*1024@60Hz, 1366*768@60Hz, 1024*768@60Hz, 800*600@60Hz **HDMI çıkışı sesi desteklemez
Ekleme Kapasitesi	
Ekleme Kontrolü Fonksiyonu	Pencere açma, gezinme, ekranlar arası geçiş ve diğer işlevleri destekler
Ekleme Kapasitesi	1*2, 1*3, 1*4, 1*5, 1*6, 1*7, 1*8; 2*1, 2*2, 2*3, 2*4, 2*5, 2*6; 3*2, 3*3, 3*4; 4*2, 4*3; 5*2
Pencere/Dolaşım	1*1, 1*2, 1*3, 1*4, 1*5, 1*6, 1*7, 1*8, 2*1, 2*2, 2*3, 2*4, 3*2, 4*2: 4 windows per screen 2*5, 2*6, 3*3, 3*4, 4*3, 5*2:: Ekran başına 16 pencere
Temel Parametreler	
IE Yönetimi	Her grup için IE çıkış ayarı işlevini, alarm giriş/çıkış işlevi ayarını, devreye alma ve devreden çıkarma zaman ayarını destekler
Alarm Switch	Alarm bağlantısı anahtarlama desteği
Devriye Kod Çözme	Tek bir ekrana 64 devriye kod çözme kanalının eklenmesini destekler
Video Kod Çözme	Video dosyasının kod çözümünü ve duvara çıkışını destekler
Ağ Protokolü	RTSP, TCP/IP, RTP, UDP, HTTP, IGMP, Telnet, ICMP, ARP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF
WEB	WEB veya platform erişimi, yapılandırması ve yönetimi
Yapılandırma	Parametrelerin uzaktan edinilmesini ve yapılandırılmasını destekler, parametrelerin uzaktan dışa aktarılmasını ve içe aktarılmasını destekler
LOG	Sistem çalışma durumu ve sistem günlüklerinin uzaktan edinilmesini destekler

TC-ND3112A 4/H/V2.0**12 HDMI Çıkış 4K Network Video Decoder**

Sistem Bakımı	Uzaktan yeniden başlatmayı, varsayılan yapılandırmayı geri yüklemeyi, yükseltmeyi ve diğer günlük bakımı destekler
Kod Çözme Parametreleri	
Kanal Kodu Çözme	Tek Cihaz 192 Kanal
Kod Çözme Yeteneği	16 -kanal 12MP@30fps, 32 -kanal 8MP@30fps, 40 -kanal 6MP@30fps, 48 -kanal 5MP@30fps, 64 -kanal 4MP@30fps, 80-kanal 3MP@30fps, 128 -kanal 2MP@30fps,
Video formatı	S+265, H.265, H.264, MPEG4
Ses Formatı	G.711A, G.711U, AAC, ADPCM
Ses Örnekleme Oranı	8K, 16K, 32K, 48K
Akış Erişim Protokolü	Private, onvif, rtsp
İstemci Akışı	Private, onvif
Ekran Bölme Sayıları	1*1, 1*2, 1*3, 2*1: 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16 1*4, 1*5, 1*6, 1*7, 1*8, 2*2, 2*3, 2*4, 3*2, 3*3, 4*2: 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36 2*5, 2*6, 3*4, 4*3, 5*2: 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81 HD Mode 1*1, 1*2, 1*3, 2*1: 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64 2*2: 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81/100
Gelen Bant Genişliği	640Mbps
Arayüz Parametresi	
Ağ Arayüzü	2×RJ45 10M/100M/1000Mbps adaptif Ethernet portu
Ses	1 kanallı 3,5 mm ses giriş arayüzü, 1 kanallı 3,5 mm ses çıkış arayüzü
Alarm	8 kanallı alarm girişi, 8 kanallı alarm çıkışı (yeşil terminal)
Seri Arayüz	2×232 (RJ45*1, yeşil terminal*1); 2×485 (yeşil terminal)
USB Arayüz	USB3.0×1, USB2.0×2
Reset Buton	Mevcut
Optik Port	Mevcut

TC-ND3112A 4/H/V2.0

12 HDMI Çıkış 4K Network Video Decoder

Çift Güç	yok
Genel Özellikler	
Güç Kaynağı	AC 220V
Güç	≤70W
Çalışma Koşulları	-10 ~55 , 10%~90% RH
Boyutlar	441×404×144mm
Ağırlık (HDD Hariç)	8.25Kg